

## РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РНЗ-10/400 УХЛ1

ТУ РБ 5000036458.003-2002

Разъединитель РНЗ-10/400 предназначен для включения и отключения участков электрической цепи без нагрузки, находящихся только под напряжением и создания видимого воздушного промежутка между неподвижными и подвижными контактами, а также для заземления нулевого пролета ВЛ-10 кВ от места установки разъединителя к столбовой подстанции, через который данная электроустановка подключается к ВЛ-10 кВ. Включение и отключение разъединителя производится усиленным ручным приводом УРПН-10УХЛ1 при помощи тяги, обеспечивающей надежную жесткость. Привод фиксирует подвижные и неподвижные контакты в положении “включено” или “заземлено”. Имеется промежуточное положение для гашения дуги, которое фиксируется специальной блокирующей скобой. Угол поворота рукоятки привода при включении и отключении составляет 180°. В одном из таких положений рукоятка привода обязательно закрывается на замок.

